

-- Διαβάστε το πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο τμήμα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά.

- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πολικό μοτίβο: μονοκατευθυντικό

Απόκριση συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz

Ευαισθησία: -34 dB 2 dB (0 dB = 1 V / Pa στα 1 kHz)

Αντίσταση εξόδου: 150 30% (στα 1kHz)

Αντίσταση φορτίου: 1000

Ισοδύναμο επίπεδο μόνωσης: 16 dB A

Στοιχείο: 34 μορφοτροπέας κλίσης πίεσης

Μέγιστο SPL: 130 dB (σε 1kHz 1% T.H.D)

Αναλογία S / N: 78dB

Ηλεκτρικό ρεύμα: 3mA

Καθαρό βάρος: 346g

Διαστάσεις σώματος: 46 x 150 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Ένα μικρόφωνο συμπυκνωτή που χρησιμοποιεί ακριβή, πλήρη ηλεκτρονικό έλεγχο κυκλώματος και μια χρυσή κάψουλα διαφράγματος, ένα μικρόφωνο με καλά καρδιοειδή πολικά χαρακτηριστικά, υψηλή ισχύ εξόδου, χαμηλό αυτο-θόρυβο και ακριβή αναπαραγωγή ακόμη και του πιο λεπτού ήχου. , είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στούντιο, στούντιο ηχογράφησης, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, παραστάσεις σκηνής και υπολογιστές.

1. Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή ή το μίκτη και ρυθμίστε τον έλεγχο έντασης στο ελάχιστο. Για να συνδέσετε τη "ισχύ φάντασμα"(phantom power) με το μικρόφωνο που ενεργοποιεί την "ισχύ φαντάσματος"(phantom power) , ρυθμίστε τον έλεγχο έντασης από χαμηλό σε υψηλό, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ήπιο για να διασφαλιστεί η προστασία από χτυπήματα.

2. Εάν η κεφαλή του μικροφώνου είναι καλυμμένη ή κοντά στο χέρι του ηχείου, μπορεί να δημιουργηθεί "ουρλιαχτό". Για να μην συμβεί αυτό, μειώστε πρώτα την ένταση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην βλέπει προς το ηχείο και ότι υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ του μικροφώνου και του μεγαφώνου.

3. Για να διατηρήσετε την ευαισθησία και την ποιότητα του αναπαραγόμενου ήχου, αποφύγετε την έκθεση σε υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.